

PAVA

Panasonic Talevarslingsystem



Egenskaper

- › 4, 8 eller 16 høyttalerlinjer
- › 320 W, 640 W eller 1500 W total effekt (rms)
- › 1, 2 eller 3 samtidige meldinger
- › Programvareintegrasjon med Panasonic EBL brannalarm-system via Gateway
- › Integrasjon med SIP og IP Intercom
- › Enkel integrasjon med bygnings- og sikkerhetsstyrings-systemer
- › Enkel og fleksibel igangkjøring og vedlikehold

Generelt

- › Testet og godkjent i henhold til EN54-16 og EN54-4
- › CPR: 1438-CPR-1146

Ordrenummer

- › PAVA - 2001 (L, LN)*
- › PAVA - 4001 (L, LN)*
- › PAVA - 4002 (L, LN, LNR)*
- › PAVA - 8002 (L, LN, LNR, R)*
- › PAVA - 8003 (LN, LNR, R)*

* L: Berørings skjerm, N: Innebygd nettverk skort, R: Rackmontert

Relaterte produkter

- › 5088 - Gateway
- › PAVA-DFMS - Brannmannsmikrofon
- › PAVA-DMS - Sonemikrofon
- › PAVA-DMS-LCD - Sonemikrofon med LCD
- › PAVA-EKB-20M - Mikrofontastaturutvidelse
- › ABT-EOL - Overvåkingsmodul for hyttalerlinje
- › ABT-REG - Volumkontroller
- › GS110TP - Nettverksswitch



Vegg: 30 til 34 kg
Rack: 16 til 20 kg



Vegg: 797 x 442 x 241 mm
Rack: 176 x 440 x 354 mm



Vegg: 55Ah
Rack: 65Ah



IP30



-5 til +40 °C



230 V AC



<95%

