

PAVA

Sistema de megafonía y evacuación por voz de Panasonic



Características

- › 4, 8 o 16 líneas de altavoces.
- › Potencia total de salida de 320 W, 640 W o 1500 W RMS.
- › Reproducción simultánea de 1, 2 o 3 mensajes.
- › Integración mediante software con el Sistema de Detección de Incendios Panasonic EBL a través de un Gateway.
- › Integración con sistemas de interfonía SIP e IP.
- › Integración sencilla con sistemas de gestión de edificios (BMS) y plataformas de seguridad (PSIM).
- › Puesta en marcha y mantenimiento rápidos y flexibles.

General

- › Ensayado y certificado conforme a EN 54-16 (Sistemas de alarma por voz) y EN 54-4 (Fuentes de alimentación).
- › CPR: 1438-CPR-1146

Referencia

- › PAVA - 2001 (L, LN)*
- › PAVA - 4001 (L, LN)*
- › PAVA - 4002 (L, LN, LNR)*
- › PAVA - 8002 (L, LN, LNR, R)*
- › PAVA - 8003 (LN, LNR, R)*

* L: Pantalla táctil integrada, N: Conmutador (switch) de red integrado, R: Versión para montaje en rack de 19".

Productos relacionados

- › 5088 - Gateway
- › PAVA-DFMS - Micrófono de emergencias para bomberos
- › PAVA-DMS - Micrófono de zona
- › PAVA-DMS-LCD - Micrófono de zona con pantalla LCD
- › PAVA-EKB-20M - Extensión de teclado para micrófonos
- › ABT-EOL - Módulo de supervisión de fin de línea
- › ABT-REG - Controlador de volumen
- › GS110TP - Conmutador (switch) de red



Pared: 30 to 34 kg
Rack: 16 to 20 kg



Pared: 797 x 442 x 241 mm
Rack: 176 x 440 x 354 mm



Pared: 55Ah
Rack: 65Ah



IP30



-5 a +40 °C



230 V AC



<95%

